

Link do produktu: <https://mamywszystko.net/agregat-pradotworczy-generator-pradu-przenosny-z-rozrusznikiem-elektrycznym-4-l-12-v-230-v-2100-w-p-18105.html>



Agregat prądotwórczy generator prądu przenośny z rozrusznikiem elektrycznym 4 l 12 V 230 V 2100 W

Cena brutto	4 147,61 zł
Cena netto	3 372,04 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	10061481
Kod producenta	10061481
Kod EAN	4062859011022
Sku	1014445

Opis produktu

Kod producenta: **10061481**

Agregat marki MSW sprawdzi się na placach budowy wszędzie tam, gdzie istnieje problem z dostępnością sieci energetycznej.

Urządzenie jest lekkie i kompaktowe oraz cechuje się **cichym działaniem**. Generator wyposażono w **silnik benzynowy** pozwalający na wytworzenie prądu o napięciu **230/12 V**. Urządzenie ma wysoką moc wyjściową **DC 100 W i maksymalną 2100 W**. Zastosowana **technologia inwertorowa** zapewnia lepsze parametry w porównaniu z innymi generatorami. Pojemność zbiornika na paliwo wynosi **4 l**. Agregat ekonomicznie zużywa paliwo oraz posiada przełącznik oszczędzania energii. Kurek zbiornika paliwa wyposażony jest w pokrętło odpowietrzające zapobiegające wyciekowi. Urządzenie włączane jest jednym placem, posiada rozrusznik baterii litowo-jonowej 12 V, 1,6 Ah. **Trzy diody** sygnalizują pracę urządzenia: zielona zaświeca się podczas uruchamiania, czerwona sygnalizuje przeciążenie, żółta ostrzega przed zbyt niskim poziomem oleju. Generator prądu przed włączeniem należy uziemić, do czego służy **zacisk uziemiający**. Za bezpieczeństwo w przypadku przeciążenia odpowiada **automatyczny wyłącznik**. Urządzenie może działać **równolegle z innym agregatem**, ponieważ posiada specjalny terminal. Agregat może zasilac urządzenia wyposażone o wrażliwą elektronikę, takie jak komputery, AGD sterowane cyfrowo, bramy garażowe itp., dzięki wytwarzaniu prądu o stabilnym napięciu.

Cechy produktu:

- - **Uniwersalność** - zasilanie 230 V AC i 12 V DC,
- - **Efektywność** - technologia inwertorowa - zasilania nawet wrażliwych urządzeń,
- - **Mobilność** - kompaktowa konstrukcja,
- - **Ekonomia** - tryb oszczędzania energii.
- - **Cicha praca** - energooszczędny silnik zapewnia niski poziom hałasu.

Parametry techniczne:

- - Model - **MSW-PGI2100E**
- - Kod producenta - **10061481**
- - Stan produktu - **Nowy**
- - Całkowite zniekształcenie harmoniczne [%] - **≤3 %**
- - Objętość skokowa [cm3] - **79**
- - Silnik - **148F**
- - Znamionowa moc wyjściowa [W] - **100**
- - Znamionowy prąd wyjściowy [A] - **8.3**
- - Znamionowe napięcie wyjściowe [V] - **12**
- - Napięcie [V] - **230/12**
- - Częstotliwość [Hz] - **50**
- - Moc maksymalna [W] - **2100**

-
- - Typ paliwa - **Benzyna 92 # / E92**
 - - Moc silnika [W] - **N/A**
 - - Poziom mocy akustycznej [dB] - **≤92**
 - - Współczynnik mocy - **1**
 - - Moc znamionowa [W] - **1900**
 - - Poziom ciśnienia akustycznego [dB] - **≤72**
 - - Rozruch - **Rozrusznik elektryczny, akumulator litowy, 12 V, 1,6 Ah**
 - - Poziom hałasu [dB] - **60**
 - - Rodzaj oleju silnikowego - **SAE 10W / 30**
 - - Czas pracy przy obciążeniu 50% - **5,7**
 - - Ciągła moc - **N/A**
 - - Zużycie paliwa [L/h] - **1,143**
 - - Pojemność zbiornika oleju [l] - **0,5**
 - - Pojemność zbiornika paliwa [l] - **4**
 - - Zakres temperatury pracy [C] - **-5 - 40**
 - - Uchwyty do przenoszenia - **Tak**
 - - Zabezpieczenie przed przeciążeniem - **Tak**
 - - Wymiary (DxSxW) [cm] - **44 x 30 x 44**
 - - Waga [kg] - **19.8**
 - - Wymiary wysyłki (DxSxW) [cm] - **53 x 35 x 50.5**
 - - Waga wysyłki [kg] - **21.8**

W zestawie:

- - Agregat
- - Instrukcja